

Общая информация о продукте

Умная лампа Aqara Light Bulb T1 — светодиодная лампа со стандартным цоколем E27, которой можно управлять со смартфона: менять яркость и температуру света от холодного белого (5700 K) до тёплого жёлтого (2700 K). Лампа работает с Apple HomeKit, Алисой, Марусей и с семейством ассистентов Салют от Сбера.

Справочная информация

1. Для работы устройства требуется Центр умного дома (хаб) с поддержкой протокола Zigbee 3.0.
2. При использовании устройства с HomeKit требуется Центр умного дома Apple HomeKit.
3. Для получения более подробной информации посетите сайт www.aqara.com/support.



Меры предосторожности

1. Работа устройства связана с высоким электрическим напряжением. Пожалуйста, устанавливайте устройство чётко по инструкции;
2. Данный прибор предназначен для использования только внутри помещений. Не используйте его во влажной среде или на открытом воздухе;
3. Оберегайте прибор от воздействия влаги, не допускайте попадания жидкостей на устройство.
4. Не устанавливайте в узкий и герметичный плафон во избежание ошибок при работе устройства;
5. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполняться специалистом.

Инструкция по установке

Внимание:

Перед установкой убедитесь, что электропитание отключено и патрон обесточен!

Установите лампу в стандартный патрон E27. После установки включите электропитание.



Быстрая установка

1. Прежде чем использовать устройство, убедитесь, что у вас загружено приложение Aqara Home и установлен Центр умного дома (хаб) Aqara с поддержкой Zigbee 3.0.
2. Откройте приложение, нажмите «+» в правом верхнем углу главной страницы, перейдите на страницу добавления устройств (аксессуаров), выберите «Умная LED лампа T1» и действуйте в соответствии с подсказками приложения.

* Если добавление не удалось, переместите Центр умного дома (хаб) ближе к устройству и повторите попытку.

3. Проверка связи с хабом: используйте кнопку выключателя — нажмите на включение и выключение света 3 раза подряд. Если хаб подаст звуковой сигнал, то связь стабильна.

Восстановление заводских настроек

Чтобы восстановить заводские настройки светодиодной лампы, используйте кнопку выключателя. Непрерывно включайте и выключайте свет (более 5 раз) с интервалом в 2 секунды, пока лампа не мигнет дважды. Это будет означать, что устройство успешно восстановлено до заводских настроек.

Основные параметры

Наименование продукта: Aqara Light Bulb T1

Модель продукта: LEDLBT1-L01

Размер продукта: Ø60 x 115 мм

Беспроводное соединение: Zigbee 3.0,
Bluetooth

Номинальное напряжение: ~220 – 240 В

Номинальный ток: 42 мА

Номинальная частота: 50/60 Гц

Номинальная мощность: 8,5 Вт

Световой поток: 806 лм

Цветовая температура: 2700К – 6500К

Индекс цветопередачи: Ra90

Цоколь: E27

Коэффициент мощности: > 0,85

Рабочая температура: 0 – 40°C

Рабочая влажность: 0% – 95%

относительной влажности, без конденсации

* Данный продукт соответствует требованиям уровня исключения IEC62471:2006 по фотобиологической безопасности.

* Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и используются Люми Юнайтед Технолоджи Ко., Лтд по лицензии.

Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.

Правила и условия хранения и транспортировки

Оборудование должно быть защищено от внешних воздействий. Допустимая температура окружающего воздуха 0 – 40°C (-32° – 104°F)

Информация о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования:

1. Отключите оборудование от питания;
2. Обратитесь в сервисный центр для получения консультации или ремонта оборудования.

* Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.

Производитель: Lumi United Technology Co.,
Ltd.

Room 801-804, Building 1, Chongwen Park,
Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue,
Fuguang Community, Taoyuan Residential
District, Nanshan District, Shenzhen, China

Офис 801-804, здание 1, парк Чонгвен,
Наньшань iPark, №3370, проспект Люсянь,
микрорайон Фугуан, жилой район Таоюань,
р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай

Сайт: www.aqara.com

E-mail: www.aqara.com/support

Сделано в Китае

Импортер: ООО «СофтМастер»
Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Хорошевский, ул.
Авиаконструктора Микояна, д. 12,
помещ. II, ком.7,8,9,10,11
Сайт: www.aqara.ru
Телефон: 8-800-222-01-57
E-mail: support@aqara.ru
С информацией о сертификатах
и декларациях можно ознакомиться
на сайте www.aqara.ru/cert.

