

Блок аварийного питания для светодиодных светильников Navigator ND-EF01 предназначен для включения и поддержания работы светильника в случае аварийного отключения питания электросети.

Блок аварийного питания Navigator серии **ND-EF01**

Основные преимущества

- ✓ Стабильная работа в аварийном режиме 60 мин
- ✓ Никель-кадмиевый аккумулятор увеличенной емкости 1500 мАч
- ✓ Защита от перезаряда и от полного разряда аккумулятора
- ✓ Диапазон подключаемой нагрузки до 80 Вт
- ✓ Гарантия 2 года

Световой поток и время работы в аварийном режиме в зависимости от мощности светодиодного светильника:

Мощность светильника	Световой поток в аварийном режиме	Время работы в аварийном режиме
6 Вт	100%	60 минут
10 Вт	75%	60 минут
20 Вт	45%	60 минут
30 Вт	40%	60 минут
40 Вт	30%	60 минут
50 Вт	25%	60 минут
60 Вт	20%	60 минут
80 Вт	15%	60 минут

Совместим со всеми светодиодными светильниками.



Модель	Диапазон нагрузки, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора	Аварийный режим работы, мин	Время зарядки аккумулятора, ч	Кол-во в коробке, шт	Штрихкод
ND-EF01	6-80	220-240	20-70	никель-кадмиевый (Ni-Cd) 7.2 В	1500 мАч	60	24	1/20	4670004 71372 3